

ALO 3015




Características del artículo


- Este transformador de corriente enchufable se emplea sobre todo en instalaciones nuevas, ya que el circuito debe interrumpirse.
- Cortocircuitado del transformador con la tapa de bornes del secundario abierta.
- Tendido de cable más económico y menores pérdidas al suprimirse el borne de seccionamiento.
- Manejo sencillo gracias a la tapa de bornes del secundario giratoria y precintable.
- Apto tanto para montaje en el fondo como lateral.
- La variante más económica y extendida.
- Basta con insertar el transformador sobre el conductor primario (sin cableado complejo).
- Actualmente el diseño más compacto del mercado y, por ello, idóneo para el armario eléctrico.
- Otros campos de aplicación son la construcción de máquinas e instalaciones.

Technical data	
Conductor redondo	Ø 28 mm
Pletina primaria	30 x 15 mm
Dimensiones (an x al x pr)	60 x 82 x 31 mm
Tipo de construcción	Transformador enchufable
Conexión secundaria	Borne de tornillo
Protección contra contacto	sí
Embalaje (an x al x pr)	64 x 93 x 32 mm
Corriente asignada	50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 A
Factor de seguridad	FS 5

Drawings and views



Masszeichnung-1



Masszeichnung-2




Drehdeckel




Mit Steckfuessen



Mit Steckfuesse seitlich



Mit Schiene



Mit Schiene seitlich



Mit Schnappbefestigungen



Mit Schnappbefestigung seitlich



Mit Stromkabel

Condiciones de uso	
Corriente secundaria	5 A o 1 A
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz
Tensión de servicio máx. admisible	720 V
Test tensión	3 kV / 1 min
Corriente térmica permanente asignada	Icth = 1,2 x Ipr
Térmico asignado de corta duración withstand corriente	Ith = 60 x Ipr
Asignado impulse corriente	Idyn = 2,5 x Ith
Overcurrent rating (FS)	n < 5
Clase de aislamiento	E / F / H
Normative standards	IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600
Carcasa	Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94

Scope of delivery
• Pie enchufable ALO/WALO
• Fijación de conductor primario 16
• Prisionero M5 × 30 mm para la fijación de la barra primaria

Versiones especiales bajo consulta:

- cualquier corriente nominal primaria y secundaria
- serie de tensión de servicio 1 (1,2 kV)
- encapsulado en resina

Condiciones ambientales	
Installation location	Indoor use
Temperatura ambiente (funcionamiento)	-40°C ... +60°C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transport)	-40°C ... +60°C
Altitude	up to 1000 m

Accessories
• Adaptador para carril DIN
• Casquillo de Cu para AST315 (...da=28mm, di=12,5mm)