

DMC6-LI MID | LoRa



Produktinformationen "Celsa DMC6-LI MID LoRa"

Dreiphasiger Messwandler Energiezähler Celsa DMC6-LI MID LoRa für Stromwandler /5 und /1A mit MID Zulassung,

Die LoRa Funk Schnittstelle des 3-phasen Stromzählers Celsa DMC6-LI MID LoRa basiert auf dem LoRa Funkstandard. Dadurch kann der Stromzähler aus großen Entfernungen, in Gebieten ohne permanente Kommunikation oder als Roaming Device zuverlässig Daten übermitteln.

Technische Daten			
Artikelnummer	70033-1020	Displaytyp	digital
Nennstrom	5 A	Maximalstrom	6 A
Montage	DIN-Schiene	Schutzart	IP51
Schnittstelle	LoRa	Teilungseinheiten	5
Messung	Wandlermessung	Impulsausgang	elektrisch
Phasen	Dreiphasig	Montage	REG
Anzeige	digital	Anzeigestellen	8
Zählerart	elektronischer	EAN	9504711759727

Maßzeichnungen und Ansichten



Unten



Oben



Rückseite

Unterlagen

- Bedienungsanleitung
- Anschluss-Anleitung
- Massbild-Dimension-Drawing
- Schaltbild
- STEP-Datei
- Konformitätserklärung
- RoHS-REACH